

## TRANSFORMATEURS TRIPHASÉS NUS

SECONDAIRE ⇒ PUISSANCE ↓	REFERENCES			DIMENSIONS			
	PRIMAIRE : 400V SECONDAIRE : 230V	PRIMAIRE : 230V SECONDAIRE : 400V	PRIMAIRE : 400V SECONDAIRE : 400V Avec écran électrostatique	A mm	B mm	C mm	Poids kg
400 VA	T3N00400T01	T3N00400W01	T3N00400X01	180	230	84	8
630 VA	T3N00630T01	T3N00630W01	T3N00630X01	180	230	94	10
1000 VA	T3N01000T01	T3N01000W01	T3N01000X01	180	230	104	12
1600 VA	T3N01600T01	T3N01600W01	T3N01600X01	240	280	96	18
2500 VA	T3N02500T01	T3N02500W01	T3N02500X01	240	280	116	23
4000 VA	T3N04000T01	T3N00400W01	T3N00400X01	300	350	130	38
6300 VA	T3N00400T01	T3N04000W01	T3N04000X01	360	400	160	47
10000 VA	T3N10000T01	T3N10000W01	T3N10000X01	360	400	170	67
16000 VA	T3N16000T01	T3N16000W01	T3N16000X01	420	450	170	115
25000 VA	T3N25000T01	T3N25000W01	T3N25000X01	480	500	350	125
40000 VA	T3N40000T01	T3N40000W01	T3N40000X01	480	500	400	175

Transformateurs conforment aux normes en vigueur : NF/EN60076 et IEC/EN61558-2-4

**Autres puissances, autres tensions : nous consulter.**

Les progrès techniques et les évolutions commerciales peuvent nous amener à modifier les produits définis dans ce catalogue sans obligation de préavis.

